

## BUSINESS SMART SERIES

Impression | Copie | Scan | Fax

### Imprimante multifonction 4-en-1 Jet d'Encre Professionnel Performante aussi bien en A4 qu'en A3



Simple d'utilisation et alliant performance et fiabilité, le MFC-J6930DW a été conçu pour répondre aux exigences des professionnels.

- Le MFC-J6930DW dispose d'un design robuste, pensé pour s'intégrer parfaitement dans tous types d'environnements de travail
- La nouvelle tête d'impression assure une durabilité exceptionnelle de l'encre sur le papier

Doté d'une gestion de papier avancée, le MFC-J6930DW permet d'imprimer sur un large choix de supports de papier tout en offrant des vitesses d'impression élevées et un temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> page de 6 secondes.

- Imprimez sur différents supports de papier depuis le double bac papier de 500 feuilles et sur des supports épais tels que des enveloppes depuis le bac multiformats de 100 feuilles
- Copiez et numérisez automatiquement vos documents de plusieurs pages en toute rapidité depuis le chargeur de documents d'une capacité de 50 feuilles
- Réalisez davantage d'économies (d'encre et de papier) grâce au mode économie d'encre et à l'impression recto-verso automatique

Le MFC-J6930DW est le multifonction idéal pour imprimer des documents de qualité, à faible coût.

- Grâce aux nouvelles cartouches d'encre pigmentée, obtenez des documents de haute qualité : avec un noir plus intense et des couleurs plus vives
- Réalisez des économies et espacez les chargements de cartouches en utilisant les consommables haute capacité de 3 000 pages en N&B et 1 500 pages en couleur\*\*

Facile à connecter, l'imprimante est idéale pour les professionnels.

- Accédez aux multiples fonctions du MFC-J6930DW en toute simplicité, via votre smartphone, tablette ou ordinateur
- Grâce à la connexion sans fil et au Wi-Fi Direct, nul besoin de passer par un routeur pour utiliser l'imprimante
- Depuis le lecteur NFC intégré, imprimez et numérisez par simple contact depuis votre appareil mobile compatible. La technologie NFC offre également la possibilité de profiter des fonctionnalités telles que l'impression à la demande grâce à PrintSmart Secure Pro,\*\*\* qui permet de contrôler l'accès au multifonction à l'aide d'un badge

Accédez à vos documents en toute intuitivité, où que vous soyez.

- Numérisez vers ou imprimez directement depuis les applications Cloud via le grand écran LCD couleur tactile de 9,3 cm
- Les applis Brother permettent de modifier vos documents directement depuis votre imprimante. Vous pourrez ainsi numériser vers une adresse E-mail, sélectionner ou supprimer des parties de votre choix, et bien plus encore

### Principales fonctionnalités :

Impression, copie, scan et fax A3

Impression, copie, scan et fax recto-verso (A4/A3)

Vitesses d'impression jusqu'à  
22 ppm en N&B et 20 ppm en couleur\*

Ecran LCD couleur tactile de 9,3 cm

Bac standard 250 f. | Bac inférieur 250 f. |  
Chargeur ADF 50 f. | Bac multiformats 100 f.

Connexions réseau, sans fil et NFC

\*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24734

\*\*Capacité des consommables déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711  
Plus d'informations sur [www.brother.fr/les-consommables](http://www.brother.fr/les-consommables)

\*\*\*Achat additionnel

## Informations générales

<b>Technologie</b>	Jet d'encre
<b>Ecran LCD</b>	Couleur tactile de 9,3 cm
<b>Mémoire</b>	265 Mo
<b>Interface locale</b>	USB 2.0 Hi-Speed
<b>Réseau</b>	Ethernet 10/100 Base-TX
<b>Réseau sans fil</b>	WiFi 802.11 b/g/n (Mode Infrastructure)
<b>NFC</b>	Impression et numérisation sans contact depuis une carte NFC (authentification sécurisée via Brother PrintSmart Secure Pro) et un smartphone ou tablette en passant par le Wi-Fi Direct™
<b>Indication niveau d'encre</b>	Le niveau d'encre s'affiche à l'écran grâce au menu de gestion de l'encre

## Imprimante couleur

<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 22 ppm en N&B & 20 ppm en couleur selon la norme ISO/IEC 24734
<b>Vitesse (mode rapide)</b>	Jusqu'à 35 ppm en N&B & 27 ppm en couleur
<b>Préchauffage</b>	0 seconde
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 4 800 x 1 200 dpi
<b>Recto-verso</b>	Oui
<b>Taille minimale de gouttelettes</b>	1,5 picolitre
<b>Optimisation des couleurs</b>	Le système d'amélioration des couleurs Brother vous permet de paramétrer vos sorties couleurs
<b>FPOT (Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> page)</b>	6 secondes

## Fonctions du pilote d'impression

<b>Impression N-en-1<sup>3</sup></b>	Réduit 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 en une seule page A4 (Mac : jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16)
<b>Impression Poster<sup>4</sup></b>	Agrandissement d'une page A4 sur 4, 9, 16 ou 25 pages A4
<b>Impression filigrane<sup>4</sup></b>	Imprimez sur vos documents des textes prédéfinis ou votre propre message en filigrane
<b>Mode livret<sup>4</sup></b>	Impression de documents au format A5 en utilisant le mode recto-verso
<b>Profil d'impression<sup>3</sup></b>	Installation multiple du driver pour plusieurs utilisateurs (un driver par utilisateur)
<b>Archivage des impressions<sup>4</sup></b>	Effectue une sauvegarde au format PDF de vos fichiers imprimés
<b>Mode monochrome uniquement</b>	Impression en N&B même si l'une des cartouches couleur est vide

## Solutions

<b>BSI - Brother Solutions Interface</b>	Permet l'utilisation de solutions et d'applications tierces telles que PrintSmart Secure Pro, pour accroître la sécurité et la productivité
--	---

## Pilotes d'impression

<b>Windows®</b>	Windows® 10 (éditions 32 & 64 bits) Windows® 8 (éditions 32 & 64 bits) Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits) Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits) Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (éditions 32 & 64 bits)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	OS X v10.9.5/10.10.x/10.11.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	CUPS, LPD/LPRng (éditions 32 & 64 bits)

## Impression et numérisation mobiles et Web

<b>iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Impression, numérisation et télécopie de documents directement à partir d'un Smartphone ou d'une tablette compatible Android
<b>iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Impression, numérisation et télécopie de documents directement à partir d'un iPad / iPhone / iPod Touch
<b>iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Impression et numérisation de documents directement à partir d'un Smartphone compatible Windows® Phone
<b>iPrint&amp;Scan (Windows® 8 &amp; RT)</b>	Impression et numérisation de documents directement à partir d'un Smartphone compatible Windows® 8 ou Windows RT
<b>Google Cloud Print 2.0<sup>6</sup></b>	Impression de documents les plus courants depuis n'importe quelle application compatible
<b>AirPrint</b>	Impression de documents les plus courants depuis n'importe quelle application compatible
<b>Mopria</b>	Impression depuis un appareil Android compatible Mopria
<b>Plugin Android Print Service</b>	Impression depuis un appareil Android sans passer par une application
<b>Evernote™<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Evernote™ sans utiliser d'ordinateur
<b>Box<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Box sans utiliser d'ordinateur
<b>Dropbox<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Dropbox sans utiliser d'ordinateur
<b>Google Drive™<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Google Drive™ sans utiliser d'ordinateur
<b>OneDrive<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Microsoft® OneDrive sans utiliser d'ordinateur
<b>Flickr®<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Flickr® sans utiliser d'ordinateur
<b>Facebook®<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Facebook® sans utiliser d'ordinateur
<b>Evernote™<sup>6</sup></b>	Impression depuis et scan vers Evernote™ sans utiliser d'ordinateur
<b>OneNote<sup>6</sup></b>	Scan vers Microsoft® OneNote sans utiliser d'ordinateur

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother

## Port USB

<b>Impression directe</b>	Impression directe de documents aux formats JPEG et PDF depuis une clé USB
<b>Numérisation directe</b>	Numérisation directe de documents aux formats PDF, PDF/A, PDF sécurisé, PDF signé, JPEG, XPS, TIFF, vers une clé USB

## Scanner couleur

<b>Technologie</b>	Dual CIS (Contact Image Sensor)
<b>Numérisation N&amp;B et couleur</b>	Oui
<b>Vitesse en N&amp;B et couleur</b>	18/18 ipm (images par minute)
<b>Vitesse recto-verso en N&amp;B et couleur</b>	36/18 ipm (images par minute)
<b>Résolution depuis le chargeur automatique de documents</b>	600 x 600 dpi en N&B 300 x 600 dpi en couleur
<b>Résolution depuis la vitre du scanner</b>	1 200 x 2 400 dpi en N&B 1 200 x 1 200 dpi en couleur
<b>Résolution interpolée</b>	Jusqu'à 19 200 x 19 200 dpi
<b>Profondeur des couleurs</b>	16, 777, 216 variations de couleurs (24 bits)
<b>Echelle de gris</b>	256 teintes de gris (8 bits)
<b>Scan vers<sup>9</sup></b>	Scan vers USB, E-mail, OCR, Image & Fichier
<b>Scan vers Réseau</b>	Scan vers dossier réseau (Windows® uniquement), FTP, FTP Over SSL, Email Server <sup>5</sup> , SharePoint <sup>9</sup> , Easy Scan to Email <sup>6</sup> Scan to mobile
<b>Scan vers Cloud<sup>6</sup></b>	Scan vers to Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Flickr, Facebook, Evernote™ et OneNote
<b>Fonctions de numérisation<sup>9</sup></b>	Suppression du fond, saut de page blanche, numérisation de carte d'identité, numérisation 1 en 2, redressement automatique depuis le chargeur ADF, PDF multiples
<b>Scan vers Microsoft Office<sup>6</sup></b>	Scan vers Microsoft® Word, Microsoft® Excel et Microsoft® PowerPoint
<b>Scan vers PDF interrogeable</b>	Scan vers un fichier PDF interrogeable
<b>Scan vers SharePoint</b>	Scan vers SharePoint depuis Brother Control Centre 4
<b>Détourer et scanner<sup>6</sup></b>	Permet de numériser ou supprimer uniquement les zones entourées par un stylo rouge
<b>Services Web de numérisation Windows®</b>	Services Web de numérisation Windows®

## Pilotes de numérisation

<b>Windows®</b>	TWAIN, & WIA Windows® 8 (éditions 32 & 64 bits), Windows® 7 (éditions 32 & 64 bits), Windows Vista® (éditions 32 & 64 bits)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	TWAIN & ICA v10.9.5/10.10.x/10.11.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	SANE (éditions 32 & 64 bits)

## Copie couleur

<b>Vitesse - (A4) N&amp;B/Couleur</b>	Jusqu'à 12/9 cpm (copies par minute)
<b>Recto-verso</b>	Oui
<b>FCOT (Temps de sortie de la 1<sup>ère</sup> copie)</b>	Moins de 6 secondes en mode prêt
<b>Resolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 dpi
<b>Multi-copie / Empilement / Tri</b>	Jusqu'à 99 copies de chaque page, en pile ou triées
<b>Agrandissement / Réduction</b>	Agrandissement et réduction de documents de 25% à 400% par incrément de 1%
<b>Copie N-en-1</b>	Permet de réduire 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4
<b>Copie carte d'identité</b>	Permet de copier chaque face d'une carte d'identité sur une seule feuille A4
<b>Echelle de gris</b>	256 teintes de gris (8 bits)
<b>Détourer et copier<sup>6</sup></b>	Permet de copier ou supprimer uniquement les zones entourées par un stylo rouge
<b>Agrandissement du texte<sup>6</sup></b>	Agrandissement de la police du texte si la police du document original est trop petite

## Carnet d'adresses<sup>5</sup>

<b>Numéros abrégés</b>	Jusqu'à 100 emplacements mémoires dans le carnet d'adresses, chaque emplacement pouvant contenir 2 numéros de fax ou adresses emails
<b>Groupe de diffusion</b>	Jusqu'à 6 groupes
<b>LDAP</b>	Capacité à se connecter au carnet d'adresses de l'entreprise, comme Microsoft® Exchange par exemple

Le carnet d'adresse est accessible uniquement depuis la fonction Scan vers Serveur Email, disponible en téléchargement gratuit sur le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother

## Fax couleur

<b>Modem</b>	33,6 bps (Super G3)
<b>Recto-verso</b>	Oui
<b>Internet-Fax (iFax)<sup>5</sup></b>	Envoi de fax partout dans le monde en passant par Internet, sans utiliser de ligne téléphonique
<b>PC-Fax envoi<sup>9&amp;3</sup></b>	Envoi de fax directement depuis ou vers un ordinateur
<b>PC-Fax réception<sup>9&amp;4</sup></b>	Réception de fax directement depuis ou vers un ordinateur (avec Windows® uniquement)
<b>Rappel automatique</b>	Rappel automatique si le fax est occupé
<b>Index téléphonique</b>	Une liste électronique, classée par ordre alphabétique, des numéros abrégés et des groupes de diffusion
<b>Volume voix / sonnerie</b>	3 niveaux + désactivation
<b>Commutation fax / téléphone</b>	Reconnaissance automatique de réception d'appel téléphonique ou de fax
<b>Super fin</b>	Permet la transmission d'impression de dessins très fins
<b>Contraste</b>	Auto / clair / sombre
<b>Contrôle à distance</b>	Transfert d'un appel fax, réponse depuis un combiné inférieur vers le multifonction
<b>Fax différé</b>	Jusqu'à 50
<b>Quick-Scan</b>	Réduction du temps de numérisation en numérisant le document en mémoire avant l'envoi (environ 2,5 sec./page)
<b>Mémoire de transmission</b>	Jusqu'à 200 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG)
<b>Mémoire de réception</b>	Jusqu'à 200 pages (ITU-T Test Chart, résolution standard, JBIG)
<b>Double accès</b>	Permet à l'opérateur d'effectuer 2 tâches différentes sur la machine en même temps
<b>Diffusion</b>	Envoi du même fax jusqu'à 50 emplacements manuels
<b>Transmission groupée</b>	Stockage des documents en mémoire pour une transmission ultérieure et en une seule fois
<b>Réduction automatique</b>	Lors de la réception d'un document d'une page au format supérieur au A4 (297mm), l'appareil réduit automatiquement le contenu au format A4
<b>Mode de correction d'erreur (ECM)</b>	Si la fonction ECM est partagée par les deux machines, les erreurs de transmissions sont détectées et les pages contenant des erreurs sont renvoyées
<b>Transfert</b>	Envoi automatique d'un document reçu vers un numéro de fax prédéfini
<b>Accès à distance</b>	Permet d'accéder à la machine à distance depuis un téléphone à touches
<b>Récupération des fax</b>	Permet à l'utilisateur de récupérer des fax en utilisant uniquement une touche du multifonction
<b>Configuration<sup>3</sup></b>	Permet à l'utilisateur de configurer son produit depuis un PC
<b>Echelle de gris</b>	256 teintes de gris (8 bits)
<b>Aperçu des fax</b>	Voir un aperçu du fax reçu sur l'écran de l'imprimante
<b>Stampillage des fax</b>	Ajouter la date et l'heure à tous les fax reçus

## Gestion du papier

<b>Entrée papier<sup>2</sup></b>	Bac standard - 250 feuilles Bac inférieur - 250 feuilles Bac multiformats - 100 feuilles A4 ou 10 feuilles A3 Chargeur automatique de documents - 50 feuilles
<b>Sortie papier<sup>2</sup></b>	100 feuilles (face vers le haut)

## Supports papiers

<b>Type &amp; poids des supports<sup>8</sup></b>	<b>Bac standard</b> - Papier ordinaire, jet d'encre, brillant et recyclé (entre 64 et 220g/m <sup>2</sup> ), 260g/m <sup>2</sup> avec le papier brillant Brother BP71 <b>Bac inférieur</b> - Papier ordinaire et recyclé (entre 64 et 120g/m <sup>2</sup> ) <b>Bac multiformats</b> - Papier ordinaire, jet d'encre, brillant et recyclé (entre 64 et 220g/m <sup>2</sup> , 260g/m <sup>2</sup> avec le papier brillant Brother BP71 <b>Chargeur automatique de documents (ADF)</b> - Papier ordinaire et recyclé (entre 64 et 90g/m <sup>2</sup> ) <b>Impression recto-verso</b> - Papier ordinaire et recyclé (entre 60 et 120g/m <sup>2</sup> )
--	--

## Impression sur enveloppes

<b>Impression sur enveloppes</b>	Oui
<b>Taille des supports</b>	<b>Bac standard</b> - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15 cm), Carte index (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5) <b>Bac inférieur</b> - A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio <b>Bac multiformats</b> - A3, LGR, LGL, A4, LTR, EXE, Folio, A5, A6, Photo (10x15cm), Carte index (13x20 cm), Photo-L (9x13 cm), Photo-2L (13x18 cm), Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5) <b>Chargeur automatique de documents (ADF)</b> - Largeur: de 105 mm à 297 mm Longueur: de 148 mm à 431,8 mm <b>Vitre du scanner</b> - Jusqu'à Largeur : 297 mm x Longueur : 431,8 mm

## Consommables & contenu dans le carton

<b>Cartouches d'encre standard</b>	Noir (LC3217BK) : 550 pages Cyan (LC3217C) : 550 pages Magenta (LC3217M) : 550 pages Jaune (LC3217Y) : 550 pages
<b>Cartouches d'encre haute capacité</b>	Noir (LC3219LKBK) : 3 000 pages Cyan (LC3219XLC) : 1 500 pages Magenta (LC3219XLM) : 1 500 pages Jaune (LC3219XLY) : 1 500 pages
<b>Contenu dans le carton</b>	Un jeu de 4 cartouches LC3217, câble d'alimentation, câble téléphonique, logiciel d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide, câble USB non-inclus

La fréquence de remplacement des consommables dépend de la nature du document imprimé, du pourcentage de recouvrement, de la taille du papier et du type de support.

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother

## Protocoles et sécurité réseau

<b>Wired Network</b>	Ethernet 10/100 Base-TX
<b>Wireless Network</b>	WiFi 802.11b/g/n (Mode Infrastructure)
<b>Wi-Fi Direct™</b>	Impression sans fil sans avoir à se connecter à un point d'accès internet. (Méthodes manuelle ou automatique)
<b>Wireless Setup Support</b>	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
<b>Network Protocols</b>	TCP/IP (IPv4 et IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNT Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server *POP3 & IMAP4 requièrent le téléchargement du serveur Scan to Email
<b>IPv6 (off by default)</b>	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTPs Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3*, CIFS Client, SNT Client, LDAP, IMAP4*, ICMPv6, HTTP Server *POP3 & IMAP4 requièrent le téléchargement du serveur Scan to Email
<b>Sécurité réseau filaire</b>	APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS,FTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos *Lorsque FAX-Internet est téléchargé
<b>Sécurité WiFi</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP*, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) *Lorsque FAX-Internet est téléchargé
<b>Certification WiFi</b>	WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Wi-Fi Protected Setup (WPS)
<b>préavis par E-mail</b>	Alertes d'incidents envoyés à l'adresse email définie
<b>Rapports par E-mail</b>	Réception de rapports réguliers par e-mail
<b>Restriction IPv4</b>	Définir le droit ou le non-droit d'accès d'un utilisateur à l'imprimante via le réseau
<b>Secure Function Lock 3.0</b>	Limitation du nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau (jusqu'à 10 utilisateurs)

## Utilitaires de gestion réseau

<b>Installation silencieuse<sup>4</sup></b>	Possibilité de centraliser le déploiement des pilotes et des logiciels
<b>MSI Installer<sup>4</sup></b>	Installeurs modulaires via Active Directory®
<b>Interface web embarquée</b>	Gestion du serveur d'impression via le réseau
<b>BRAdmin Professional 3<sup>4&amp;5</sup></b>	Gestion des réseaux LAN/WAN
<b>Assistant de déploiement<sup>4</sup></b>	Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau
<b>PrintSmart Secure Pro (achat additionnel)</b>	Logiciel professionnel de gestion réseau vendu exclusivement par Brother

## Environnement

<b>Consommation énergétique</b>	En fonctionnement : 29W Mode prêt : 6,5W Mode veille : 1,7W EN arrêt : 0,04W
<b>Niveau de pression sonore</b>	50 dBA
<b>Niveau de puissance sonore</b>	6,38 dBA
<b>Mode économie d'encre</b>	Permet de réduire la consommation d'encre et le coût total de possession de l'imprimante
<b>Energy Star</b>	Oui
<b>Blue Angel</b>	Oui

## Dimensions & poids

<b>Avec carton (LxPxH)</b>	681 x 568 x 500 mm - 28,3 kg
<b>Sans carton (LxPxH)</b>	575 x 477 x 374,5 mm - 23,6 kg

## Volume d'impression recommandé

<b>Mensuel</b>	De 250 à 2 000 pages
<b>Mensuel maximum<sup>7</sup></b>	Jusqu'à 30 000 pages

<sup>1</sup>Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

<sup>2</sup>Calculé avec un grammage papier de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup>Windows® et Mac® uniquement

<sup>4</sup>Windows® uniquement

<sup>5</sup>Téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup>Le produit doit être connecté

<sup>7</sup>Les volumes d'impression recommandés sont donnés à titre indicatifs afin de vous aider à comparer les produits Brother. Pour maximiser la durée de vie de votre imprimante, il est conseillé de la choisir selon un volume d'impression recommandé supérieur à votre besoin

<sup>8</sup>Il est recommandé d'utiliser le passage à plat et le mode silence lors de l'impression sur un papier supérieur à 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup>Nécessite le logiciel Brother